

<u>LPD 69 каналные радиостанции</u>										<u>LPD 8 каналов</u>		
Канал	Частота	Канал	Частота	Канал	Частота	Канал	Частота	Канал	Частота	Канал	Частота	В 69
1	433.0750	15	433.4250	29	433.7750	43	434.1250	57	434.4750	1	433.075	1
2	433.1000	16	433.4500	30	433.8000	44	434.1500	58	434.5000	2	433.100	2
3	433.1250	17	433.4750	31	433.8250	45	434.1750	59	434.5250	3	433.200	6
4	433.1500	18	433.5000	32	433.8500	46	434.2000	60	434.5500	4	433.300	10
5	433.1750	19	433.5250	33	433.8750	47	434.2250	61	434.5750	5	433.350	12
6	433.2000	20	433.5500	34	433.9000	48	434.2500	62	434.6000	6	433.475	17
7	433.2250	21	433.5750	35	433.9250	49	434.2750	63	434.6250	7	433.625	23
8	433.2500	22	433.6000	36	433.9500	50	434.3000	64	434.6500	8	433.800	30
9	433.2750	23	433.6250	37	433.9750	51	434.3250	65	434.6750			
10	433.3000	24	433.6500	38	434.0000	52	434.3500	66	434.7000			
11	433.3250	25	433.6750	39	434.0250	53	434.3750	67	434.7250			
12	433.3500	26	433.7000	40	434.0500	54	434.4000	68	434.7500			
13	433.3750	27	433.7250	41	434.0750	55	434.4250	69	434.7750			
14	433.4000	28	433.7500	42	434.1000	56	434.4500					

Субкоды CTCSS

Код	Частота	Код	Частота	Код	Частота	Код	Частота
1	67.0	11	97.4	21	136.5	31	192.8
2	71.9	12	100.0	22	141.3	32	203.5
3	74.4	13	103.5	23	146.2	33	210.7
4	77.0	14	107.2	24	151.4	34	218.1
5	79.7	15	110.9	25	156.7	35	225.7
6	82.5	16	114.8	26	162.2	36	233.6
7	85.4	17	118.8	27	167.9	37	241.8
8	88.5	18	123.0	28	173.8	38	250.3
9	91.5	19	127.3	29	179.9		
10	94.8	20	131.8	30	186.2		

PMR 8 каналов

Канал	Частота
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375